

Технические характеристики Reed Pump Stick™ Описание: аккумуляторный электрический водяной насос Аккумуляторный электрический водяной насос на 18-20 вольт изготовлен из анодированного алюминия и ацетального пластика для прочности. Доступны переходные пластины под аккумуляторы Bosch®, DeWalt®, Milwaukee® и Makita®. Производительность: 15 галлонов в минуту (57 литров/минуту) Напор: 12 футов от уровня воды (3.7 метра) Ориентировочное время работы от полностью заряженного аккумулятора Bosch® для REED: 2Ah – 30 min 4Ah – 60 min Конструкция REED обеспечивает охлаждение закрытого двигателя перекачиваемой водой, проходящей через насос. Это продлевает срок службы двигателя за счёт непрерывного охлаждения при откачке. Сетки, фильтры и заборники: ПРИМЕЧАНИЕ: насос поставляется с установленной средней сеткой. а. Средняя сетка #98166 Средняя сетка не пропускает в насос частицы крупнее .034" (1 mm). Это примерно размер молотого кофе. b. Тонкая сетка #98167 Тонкая сетка не пропускает в насос частицы крупнее .021" (0.5 mm). Это примерно размер кристаллов сахара. с. Войлочный фильтр 100 микрон #98168 Фильтр не пропускает в насос частицы крупнее 100 микрон (примерно .004" (0.1 mm)). Это примерно размер частиц муки. ПРИМЕЧАНИЕ: войлочный фильтр применяется вместе с 98166 или 98167, чтобы удерживать 98168 на месте. d. Морской заборник #98188 Заборник не пропускает частицы крупнее .250" (6.3 mm). Это примерно размер гороховидного гравия. Этот морской заборник рекомендуется только для перекачки чистой воды, например в бассейнах и спа. e. Утопленный заборник #98189 Заборник забирает воду с боков, а не со дна, что помогает предотвратить засорение и не пропускает крупные частицы через насос. Заборник не пропускает частицы крупнее .250" (6.3 mm). Размеры насоса: 48.5" (123.2 см) общая высота в сборе (48.5 x 4 x 3.2 in / 123.2 x 10.2 x 8.1 cm) 42" (107 cm) без рукоятки 38" (96.5 cm) от низа насоса до выхода шланга 4.5 lbs (2 kg) со шлангом 2' и пластиной. без аккумулятора - базовый комплект #01840 6.0 lbs (2.7 kg) со шлангом 2', пластиной и аккумулятором Bosch® 4.0 Ah - в сборе для работы 6/19/2019 ПРИМЕЧАНИЕ: переходные пластины для аккумуляторов предлагаются как удобство, они не одобрены изготовителями аккумуляторов и не имеют их гарантии. Пластины подходят к распространённым сдвижным аккумуляторам 18V-20V.

